



### **BBAGM1224-2400**

**Arrancador de baterías de 12/24 V  
2400 / 1200 CA**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Potente arrancador AGM de 12/24 V y 2400/1200 amperios de arranque
- El conector para seleccionar el voltaje de 12 o 24 V está formado por los conectores industriales más robustos del mercado y está equipado con un mango muy cómodo
- 50 mm<sup>2</sup> de cobre en los cables que garantizan una conectividad elevada
- Equipado con abrazaderas de máximo agarre con puente de cobre, capaces de transmitir cada uno de los amperios a la batería que queremos arrancar
- Voltímetro adecuado que permite revisar fácilmente el estado de la batería interna
- Características de seguridad:
  - Protección contra polaridad inversa
  - Fusible interno: 500 A
  - Longitud del cable: 1.70 m
  - Enchufe para el cargador de mechero opcional (Ref. BBAGMCAB)
  - Salida de 12 V con fusible interno de 16 A para que funcione en dispositivos más pequeños
  - Se puede usar como protector de memoria junto con nuestro BELMS12OBDL
  - Certificación CE de acuerdo con la normativa 2014/30/UE

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **BBAGM1224-2400**

	12 / 24 V	<b>CA</b>	2400 / 1200 A		25 A·h
	50 mm <sup>2</sup>		1800 mm		-20 / +50 °C
	3 A		185 mm		37 mm
	X		355 x 295 x 300 mm		23,72 kg

Follow the Fish!

