



**BBC420-BBC620**

**Cargador/arrancador con ruedas**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Cargador/arrancador con ruedas
- Dispositivo de varios usos, cuya finalidad principal es cargar correctamente las baterías
- También se puede utilizar para arrancar el motor de vehículos con la batería ligeramente descargada No lo utilice para arrancar vehículos con la batería baja o agotada (en este caso, utilice nuestros arrancadores de baterías)
- Disponible en los modos de carga normal, carga rápida o arranque rápido
- Incluye un temporizador para la carga rápida
- Equipado con un indicador de corriente de carga y arranque
- Adecuado para baterías con electrolitos
- Para vehículos de 12 V y 24 V
- Potencia de arranque de BBC420: 400 amperios de arranque a 12 V
- Potencia de arranque de BBC620: 570 amperios de arranque a 12 V
- Seguro
- Protección contra polaridad inversa
- Protección de sobrecarga
- Cargarlo a través de la fuente de alimentación de 230 V
- Debe cargarse siempre en su totalidad antes de utilizarlo como arrancador
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2006/95/CE y 2004/108/CE

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

### Producto: **BBC420**

<b>V</b>	230 V	<b>Hz</b>	50/60 Hz		20/1000 A·h
<b>kW</b>	1,6-10 kW	<b>A<sub>EFF</sub></b>	75	<b>A<sub>EN</sub></b>	50
<b>CA</b>	400 A	<b>L</b>	330 mm	<b>W</b>	360 mm
<b>H</b>	650 mm		18 kg		

### Producto: **BBC620**

<b>V</b>	230 V	<b>Hz</b>	50/60 Hz		20/1550 A·h
<b>kW</b>	2-10 kW	<b>A<sub>EFF</sub></b>	90	<b>A<sub>EN</sub></b>	70
<b>CA</b>	570 A	<b>L</b>	325 mm	<b>W</b>	465 mm
<b>H</b>	730 mm		26 kg		

